

Самостоятельная работа по Excel.

Вариант 1

Постройте по образцу таблицу в MS Excel:

Компьютерный магазин ЧИП						
1						
2	№ п/п	Наименование товара	Закупочная цена	Продажная цена	Количество	Стоимость
3	1	Клавиатура	110р.		3	
4	2	Сетевая карта	230р.		2	
5	3	Блок питания	1 245р.		4	
6	4	Жесткий диск	3 200р.		2	
7	5	Мышь	235р.		7	
8	6	Монитор	5 400р.		3	
9	7	Кабель питания	90р.		12	
10	8					
11	9					
12	10					
13	стоимость всего товара					
14						

1. Придумайте последние три записи.
2. Продажная цена = больше на 25% закупочной цены (наценка 25%)
3. Стоимость = Продажная цена* Количество
4. Стоимость всего товара считается с помощью функции "Сумма"
5. Построить диаграмму отображающую на какую стоимость находится каждый товар.
6. Для 3,4,6, столбцов поставить формат ячеек "Денежный"
7. Внешняя граница таблицы - двойная линия синего цвета

Вариант 2

Постройте по образцу таблицу в MS Excel:

1	Компьютерный магазин ЧИП					
						
2	№ п/п	Наименование товара	Закупочная цена	Продажная цена	Количество	Стоимость
3	1	Клавиатура	110р.		3	
4	2	Сетевая карта	230р.		2	
5	3	Блок питания	1 245р.		4	
6	4	Жесткий диск	3 200р.		2	
7	5	Мышь	235р.		7	
8	6	Монитор	5 400р.		3	
9	7	Кабель питания	90р.		12	
10	8					
11	9					
12	10					
13	стоимость всего товара					
14						

1. Придумайте последние три записи.
2. Продажная цена = больше на 15% закупочной цены (наценка 15%)
3. Стоимость = Продажная цена* Количество
4. Стоимость всего товара считается с помощью функции "Сумма"
5. Построить диаграмму отображающую на какую стоимость находится каждый товар в магазине.
6. Для 3,4,6, столбцов поставить формат ячеек "Денежный"
7. Внешняя граница таблицы - двойная линия зеленого цвета, внутренняя – красный пунктир

Вариант 3

Постройте по образцу таблицу в MS Excel:

1	Компьютерный магазин ЧИП 					
2	№ п/п	Наименование товара	Закупочная цена	Продажная цена	Количество	Стоимость
3	1	Клавиатура	110р.		3	
4	2	Сетевая карта	230р.		2	
5	3	Блок питания	1 245р.		4	
6	4	Жесткий диск	3 200р.		2	
7	5	Мышь	235р.		7	
8	6	Монитор	5 400р.		3	
9	7	Кабель питания	90р.		12	
10	8					
11	9					
12	10					
13	стоимость всего товара					
14						

1. Придумайте последние три записи.
2. Продажная цена: Если закупочная цена товара больше 1000 рублей, то наценка составит 10%, если равно или меньше, то наценка составит 30%
3. Стоимость = Продажная цена* Количество
4. Стоимость всего товара считается с помощью функции "Сумма"
5. Построить диаграмму отображающую на какую стоимость находится каждый товар.
6. Для 3,4,6, столбцов поставить формат ячеек "Денежный"
7. Внешняя граница таблицы - двойная линия красного цвета, внутренняя – черный пунктир

Вариант 4

Постройте по образцу таблицу в MS Excel:

Компьютерный магазин ЧИП						
1						
2	№ п/п	Наименование товара	Закупочная цена	Продажная цена	Количество	Стоимость
3	1	Клавиатура	110р.		3	
4	2	Сетевая карта	230р.		2	
5	3	Блок питания	1 245р.		4	
6	4	Жесткий диск	3 200р.		2	
7	5	Мышь	235р.		7	
8	6	Монитор	5 400р.		3	
9	7	Кабель питания	90р.		12	
10	8					
11	9					
12	10					
13	стоимость всего товара					
14						

1. Придумайте последние три записи.
- 2 Продажная цена = Если закупочная цена товара меньше 2000 рублей, то наценка составит 25%, если равно или больше, то наценка составит 13%
- 3 Стоимость = Продажная цена* Количество
- 4 Стоимость всего товара считается с помощью функции "Сумма"
- 5 Построить диаграмму отображающую на какую стоимость находится каждый товар.
- 6 Для 3,4,6, столбцов поставить формат ячеек "Денежный"
- 7 Внешняя граница таблицы – пунктирная линия синего цвета.